

Contrôleur BADECO M1 portable

Référence: A0108376

Description

Contrôleur M1 seul



Contrôleur portable de BADECO rechargeable pour 5 heures d'autonomie ou à brancher sur secteur.

A conjuguer au nanomoteur P3000 offrant un couple de 8.5 cNm et une plage de vitesse de 1000 à 30 000 tr/min contrôlable par affichage digital.

Vous permet de travailler avec précision n'importe où vous ne disposez pas de source électrique accessible. Parfait pour les retouches en horlogerie, bijouterie, dentaire, les démonstrations mobiles et polissage rapide sur un salon.

□ La surface du boîtier M1 en dehors de l'aspect esthétique indéniable (noir/blanc/brillant) est une matière dure, très résistante, légère, ayant une excellente conductivité thermique.



Origine: Suisse 

Données technique:

- 25 W de puissance
- 1 sortie pour Nanomoteur P3000
- Sélecteur de vitesse / affichage digital
- Choix du sens de rotation
- Choix du mode de contrôle manuel ou par pédale

Avantages

Le boîtier de dépannage pour utilisation dans les cas difficiles pour amener du travail à la maison..., affichage digital.

Conseil Malins

Accessoires possibles : - nanomoteur P3000, couple 8.5 cNm - 25 W , - pièce à main 460 à serrage rapide 1/4 de tour , - micro-limeur 5LC100 (1 mm) et 5LC050 (0.5 mm de course) , - pédale PC250 , - support nanomoteur P021 , - protéger le coffret M1 des chocs, de l'abrasion, de l'oxydation.

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

Caractéristiques techniques

Particularités	1 sortie moteur	-	-
Puissance (W)	25	-	-

Prix HT

1 et + : 387,00€

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

www.schwartzmann.com
Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com